CABLEADO Y CONEXIONADO

Adaptador Schuko Certificado SEC

Adaptador de una toma que recibe un enchufe Schuko, el europeo de dos patas redondas con contactos de tierra a los lados, y se conecta a la pared con el enchufe chileno de tres patas en línea (2P+T).



DATOS CLAVE

SKU
A-412

Corriente máxima
10 A

Voltaje máximo
250 V AC

Entrada
Toma Schuko europea con tierra lateral

Salida
Enchufe chileno de 3 patas en línea, 2P+T

Cantidad de tomas
1

Tipo
Adaptador móvil

Uso
No admite otro adaptador conectado encima

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Entrada Schuko hembra, con los contactos de tierra a los lados
- Corriente máxima de 10 A, que en la red chilena de 220 V son 2200 W
- Protección contra sobrecarga con reinicio manual, según la etiqueta del modelo
- Salida chilena 2P+T macho, tres patas redondas en línea con la tierra al medio
- Voltaje máximo de 250 V AC, con 2500 W a ese voltaje
- Modelo EQUUS TE906WH, color blanco

Precio, stock y compra en línea

https://www.mechatronicstore.cl/adaptador-schuco-certificado-sec/

ESCANEA EL CÓDIGO

ventas@mechatronicstore.cl
WhatsApp +56 9 7616 7930
www.mechatronicstore.cl

01 Descripción general

Adaptador de una toma que recibe un enchufe Schuko, el europeo de dos patas redondas con contactos de tierra a los lados, y se conecta a la pared con el enchufe chileno de tres patas en línea (2P+T). Sirve para usar en Chile un equipo que trae enchufe europeo, manteniendo la conexión a tierra.

Soporta 10 A y, según su etiqueta, trae protección contra sobrecarga. Está certificado por la SEC con el folio 0000000470264, que puedes revisar en la consulta en línea de la SEC.



02 Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Corriente máxima	10 A
Voltaje máximo	250 V AC
Potencia máxima	2500 W a 250 V; 2200 W en la red chilena de 220 V
Protección	Contra sobrecarga según su etiqueta, sin botón: se rearma al desenchufarlo y esperar 3 minutos
Conexión a tierra	Sí, clips laterales Schuko unidos a la pata central

Conexión y uso

Entrada	Toma Schuko europea con tierra lateral
Salida	Enchufe chileno de 3 patas en línea, 2P+T
Cantidad de tomas	1
Tipo	Adaptador móvil
Grado de protección	IP20: protegido contra objetos de más de 12,5 mm, no contra agua
Uso	No admite otro adaptador conectado encima
Material	Carcasa de termoplástico ignífugo
Color	Blanco

Certificación

Marca	EQUUS
Modelo	TE906WH
Folio SEC	0000000470264
Organismo certificador	Lenor Chile
Fecha del certificado	10/04/2023
Fabricación	China

03 Aplicaciones

- Conectar en enchufes chilenos equipos que traen enchufe Schuko europeo
- Impresoras 3D, estaciones de soldadura y fuentes de poder de laboratorio
- Computadores de escritorio y herramientas eléctricas de mano

04 Preguntas frecuentes

¿En qué sentido convierte y cómo pasa la conexión a tierra?

Recibe un enchufe Schuko europeo y se conecta a la pared con el enchufe chileno 2P+T. Es una sola toma, no una zapatilla, y tampoco es un transformador: el equipo recibe el mismo voltaje de la red, 220 V en Chile. En el lado chileno la tierra es la pata del medio y las de los extremos son fase y neutro; en la toma Schuko la tierra son los clips metálicos de los lados, y el adaptador une esos clips con la pata del medio. Así la carcasa metálica de tu equipo queda conectada a la tierra de la instalación, siempre que el enchufe de la pared tenga su tierra conectada. El adaptador no la crea.

¿Qué potencia puedo conectar a este adaptador?

Hasta 10 A. En la red chilena de 220 V eso equivale a 2200 W (220 V por 10 A). Los 2500 W de la etiqueta se calculan con el voltaje máximo del adaptador, 250 V, que la red chilena no alcanza. Antes de conectar un equipo, revisa en su placa la potencia o la corriente. Impresoras 3D, estaciones de soldadura, fuentes de poder de laboratorio, computadores de escritorio y taladros de mano suelen quedar bajo ese límite. Un hervidor, un calefactor, un compresor de aire o una soldadora de arco pueden pasarlo.

¿Me protege contra sobrecargas o contra variaciones de voltaje?

Contra sobrecargas sí, según su etiqueta. No tiene botón de reinicio: si corta, desenchufa el adaptador, espera 3 minutos y vuelve a enchufarlo. El fabricante no indica a qué corriente corta, así que no lo uses como protección de tus equipos; su límite de trabajo es 10 A. Contra variaciones de voltaje no. No es un supresor de picos ni un regulador de voltaje, así que no protege tus equipos de subidas o bajadas de la red ni de los picos que provoca un rayo; para eso necesitas una zapatilla con supresor de picos o una UPS. Tampoco conectes otro adaptador o una zapatilla sobre él.

¿Cómo compruebo que está certificado por la SEC?

El sello SEC viene en el envase, no en el adaptador. Para comprobar el modelo, abre el folio 0000000470264 en la consulta de la SEC: debe aparecer la marca EQUUS, registrada como IEQUUS, el modelo TE906WH, adaptadores para enchufes de 10 A y 250 V, y el certificado que emitió Lenor Chile el 10/04/2023. Es el mismo certificado que trae impreso la etiqueta del adaptador.

05 Documentación y enlaces

Página del producto: https://www.mechatronicstore.cl/adaptador-schuco-certificado-sec/

Documentación del fabricante

Consulta del sello SEC

06 Información del documento

Documento	FT A-412
Revisión	2
Fecha de emisión	04-10-2026
Fuentes	Página del producto en mechatronicstore.cl y documentación del fabricante

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Cambios
1	26-09-2026	Primera edición
2	04-10-2026	Se actualizó: descripción, fotos

Los datos de esta ficha son de referencia y provienen de la página del producto y de la documentación del fabricante. Pueden cambiar sin previo aviso. El precio, el stock y la versión vigente de esta ficha están en la página del producto.

Mechatronicstore SpA
RUT 76.954.614-6
Curicó, Chile

ventas@mechatronicstore.cl
WhatsApp +56 9 7616 7930
www.mechatronicstore.cl